

ネットワークビューワ

(NR-SW6100)

1. 概要

本製品は、三菱監視カメラシステムにおける操作アプリケーションです。

ネットワークカメラ最大 512 台の映像監視に加え、アラーム発生時の映像切替え、アラーム記録及びアラーム履歴からの記録映像検索・再生などに対応しています。

1 台のモニタにそれぞれカメラ映像と平面図を表示することで優れた操作性を実現しています。

2. 仕様

【対応機種】

ネットワークレコーダ	NR-6040/6140/5200/5280/MIND 製ネカ録 4.0 及び 5.0
ネットワークカメラ	NC-4085/4510/4711/6000/6600/6100/6700/6500/ 7000/7020/7600/7620/7800/7820/73xx (Roboty) / 当社選定 Axis カマ
ネットワークアダプタ	X-1150 ^{*1} /1160/SNT-EX101E/SNT-EX104/当社選定 Axis カマ
ネットワークマルチビューワ	NV-4400 (JPEG VGA のみ対応) / NV-6000 (JPEG SXVGA/VGA 対応) / NV-5000 (H. 264 Full HD 対応)
外部操作器	R-2450 / Axis 製 T8311

【映像表示】

分割表示 ^{*2}	1 画、4 画、9 画、16 画
表示サイズ	1 画：約 1280x720dot (4:3 画像表示時の有効表示サイズ：960x720dot) 4 画：約 640x360dot (4:3 画像表示時の有効表示サイズ：480x360dot) 9 画：約 426x240dot (4:3 画像表示時の有効表示サイズ：320x240dot) 16 画：約 320x180dot (4:3 画像表示時の有効表示サイズ：240x180dot) ^{*3}

フレームレート (JPEG・VGA)	1 画：約 30fps (フル画：約 15fps) 4 画：各画像 約 30fps (フル画：約 10fps) 9 画：各画像 約 15fps (フル画：約 7.5fps) 16 画：各画像 約 7.5fps (フル画：約 4.3fps)
-----------------------	--

フレームレート (JPEG・SXVGA)	1 画：約 30fps (フル画：約 15fps) 4 画：各画像 約 10fps (フル画：約 5fps) 9 画：各画像 約 5fps (フル画：約 3fps) 16 画：各画像 約 2fps (フル画：約 1fps)
-------------------------	--

フレームレート (H. 264・ VGA/SXVGA/HVGAW/HD/FHD)	カメラで設定した送信レートで表示します。(最大 15fps) ※HVGAW/HD/FHD は、NC-7000/7020/7600/7620/7800/7820/73xx (Roboty) / 当社選定 Axis カマのみ対応しています。
--	--

機能	フル画表示、自動切替え表示、カメラ名称表示、静止画キャプチャ ^{*4}
----	--

【ライブ音声再生】

再生音声数	1 台 ^{*5} (G. 711 μ -law)
-------	---------------------------------------

【記録音声再生】

再生音声数	1 台 ^{*5} ^{*6} (G. 711 μ -law)
-------	---

【映像監視】

カメラ接続台数	512 台 (最大)
カメラツリー選択	カメラ一覧から選択します。
カメラアイコン選択	平面図上のアイコンから選択します。

【カメラ制御項目】

回転台	カメラ端末でサポートしていない機能は制御できません。
回転速度	パン/チルト
レンズ	高速/中速/低速 (パン/チルト共用)
プリセット登録/呼出	ズーム/フォーカス/AF 起動
プリセットシーケンス	255 点 (最大) 5 点 (最大)

ワイパ	ON ボタン押下期間だけ動作
照明	ON/OFF
オートパン	ON/OFF
接点出力	NC-6000/6600/6100/6700 (カメラに対して接点出力を要求します。)
【レコーダ再生制御】	
レコーダ接続台数	255 台 (最大)
順方向再生	記録レート (最大 30fps JPEG/VGA 時) で表示します。
逆方向再生 ^{※7}	記録レート (最大 30fps JPEG/VGA 時) で表示します。
早送り/早戻し再生 ^{※8}	±2~±100 倍速再生 (単画面表示時)
コマ送り/コマ戻し ^{※9}	1 フレーム単位で再生します。
タイムデイト検索	日時指定で検索します。
アラームリスト検索	アラームリストから検索します。
分割画面再生 ^{※10}	4 分割、9 分割、16 分割 但し、最大記録レート 15fps 最大倍速度：4 倍速 (4 分割), 2 倍速 (9 分割), 等倍速 (16 分割) ※JPEG 時
【映像遠隔配信】^{※11}	
クライアント接続台数	遠隔配信用のネットワーク IF が必要です。 5 台 (最大)
Web サーバ	Microsoft Internet Information Service (IIS) 10.0
クライアントブラウザ	Microsoft Internet Explorer 11
【機器故障監視】	
ネットワークレコーダ	255 台 (最大)
カメラ	512 台 (最大)
ネットワークマルチビューワ	64 台 (最大)
外部センサー	250 台 (最大)
機能	制御対象機器の通信状態を定期的に監視し、異常を検出した場合、ユーザに通知します。
【アラーム連動】	
外部センサー連動	外部センサー信号を LAN 接続 X-1160 (三菱電機製)、CommAssist I/O (アイネットデバイス社製) ネカ録 IO-BOX (MIND 製)
モーションディテクト連動	NC-4085/4510/4711/NC-6000/6600/6100/6500/6700 からのモーションディテクト信号に対応 NR-5000/5200 及びネカ録からのモーションディテクト信号に対応 ※MEL00K3 カメラのモーションディテクト信号は NR-5000/5200 及びネカ録にて受信します。 ※H. 264 カメラの場合、IDR 記録からフルレート記録への変更が可能です。また、記録方式を変更しない場合もアラームリストを残すことが可能です。
【コピー機能】	
コピー数	最大 4 カメラ/1 操作
コピーフォーマット	NR-6040/6140 : JPEG 独自フォーマット (H. 264 画像は、JPEG 変換してコピー) NR-5000/5200 : 独自フォーマット ネカ録 : 独自フォーマット
【NV-4400 制御】	
NV-4400 接続台数	64 台 (最大) ※NV-6000/5000 と合せた接続台数
分割表示切替	単画、4 画
自動映像切替	単画自動切替、4 画自動切替
表示映像選択	平面図より指定のカメラをドラッグ&ドロップすることで指定の映像を表示可能 (JPEG VGA のみ可)
【NV-6000 制御】^{※12}	
NV-6000 接続台数	64 台 (最大) ※NV-4400/5000 と合せた接続台数
分割表示切替	単画、4 画、9 画、16 画
自動映像切替	単画自動切替、4 画自動切替、9 画自動切替、16 画自動切替
表示映像選択	平面図より指定のカメラをドラッグ&ドロップすることで指定の映像を表示可能 (JPEG VGA/SXVGA のみ可)
【NV-5000 制御】^{※12}	
NV-5000 接続台数	64 台 (最大) ※NV-4400/5000 と合せた接続台数
分割表示切替	単画、4 画、9 画、16 画

自動映像切替
表示映像選択

単画自動切替、4画自動切替、9画自動切替、16画自動切替、スケジュール運用
平面図より指定のカメラをドラッグ&ドロップすることで指定の映像を表示可能
(H.264 HVGAW/VGA/HD/SXVGA/FHD のみ可)

【操作器 (R-2450/T8311)】

操作器接続台数

1台 (最大)

操作器 R-2450 を RS-232C で接続可能 (別途、電源用に USB ポートが必要)

操作器 T8311 を USB シリアルで接続可能

【ネットワーク I/F】

画像プロトコル

RTP/UDP/IP (マルチキャスト)

音声プロトコル

RTP/UDP/IP (マルチキャスト)

カメラ制御プロトコル

TCP/IP

再生制御プロトコル

TCP/IP

遠隔配信プロトコル

HTTP (JPEG のみ)

【コンピュータ要件】

OS

Microsoft 社製 Windows 10 (Professional Edition 64bit)

CPU

Core i7 2.8GHz 以上 (推奨)

メインメモリ

8GB 以上

ビデオ

1920x1080dot 32bit / 3840x1080dot 32bit (デュアルモニタ使用時)

ネットワーク

1000BASE-T [センチュリー製 CIF-GBE/GBE2]

ディスプレイ

デュアルモニタ対応

シリアルポート

1ヶ以上

USB ポート

1ヶ以上

PCIe1.1

1ヶ以上 (NIC 用)

【システム内 PC 数】

NR-SW6100 インストール

1台 (最大) ※13

PC 台数

【ライセンス】

最大 1台 ※14

1台のコンピュータにインストールできます。

【同梱品】

リーフレット (使用上のお願い) : 1部

ソフトウェア使用許諾契約書 : 1部

セットアップ CD : 1部 (プロダクト ID 貼付済)

(取扱説明書は、セットアップ CD に同梱)

(本仕様は予告なしに変更することがあります。)

以上

※1 複合一体型カメラの制御は、X-1150 経由のみサポートします。

※2 単画、4画9画、16画以外にライブ映像を最大2画、画面上に常時表示する事が出来ます。

※3 ネカ録使用時は16画を使用できません。

※4 H.264 画像の静止画キャプチャは JPEG 画像で保存されます。

※5 使用可能なカメラ音声は「G.711 μ -law」のみとなります。

※6 ネカ録使用時は単画時のみ記録音声再生が可能となります。

※7 NR-6140 で H.264 画像の逆方向再生は出来ません。

※8 H.264 画像の場合、レコーダ種別、分割表示数、記録レート等により制限があります。

※9 H.264 画像と JPEG 画像の混在表示時、時刻にずれが生じることがあります。

※10 H.264 時、記録レートに応じて1画面に同時表示可能な画像数に制限があります。

また、異種レコーダの混在表示時、時刻にずれが生じることがあります。

※11 JPEG 画像のみ配信可能になります。

※12 文字表示数は、最大8文字です。NV-6000/5000 の機能は、NV-6000/5000 の各取扱説明書を参照ください。

※13 同一システム内で使用可能なマスタ用 NR-SW6100 は1台のみです。

※14 プロダクト ID によるセットアップ時認証方式です。