

プリセットアダプター (J-9010S)

1. 概要

本機はメルック-Gシリーズのカメラコントローラと併用して、最大32のセンサー又は接点入力信号であらかじめ設定(プリセット)していたカメラ映像に切換えるリモート動作を行うことを可能とするプリセットアダプターです。センサー入力の他に接点によるリモコン操作(パラレルリモコン操作)とシリアルリモコン操作も可能です。

シリアルリモコンは、RS-232C通信によるR-2400又はR-2410、R-2450が接続できる他に、RS-485通信によるシリアルリモート操作が可能となっております。RS-485シリアルリモート時には最大4台まで本機の並列接続が可能です。

本機にはカメラコントローラの他にデジタルレコーダの同時接続が可能で、デジタルレコーダのカメラ切換操作等ができます。

2. 仕様

(1) 入力

プリセットセンサー : 接点入力、32入力

カメラ毎のプリセットポジション数はコントローラに接続される複合体カメラの台数で自動割付されます。

カメラ 1台の場合=32ポジション

カメラ 2台の場合=16ポジション

カメラ 5台の場合= 6ポジション

カメラ 6台の場合= 5ポジション

カメラ16台の場合= 2ポジション

パラレルリモコン入力 : 接点パラレル入力、32入力

リモート操作器R-2400/R-2410/R-2450と同等の操作が可能

シリアルリモコン入力 : RS-232Cシリアルリモート入力1

リモート操作器R-2400/R-2410/R-2450を接続

但しRS-485入力とスイッチで切換て使用

: RS-232Cシリアルリモート入力2

リモート操作器R-2400/R-2410/R-2450又はCODEC等を接続

: RS-485 シリアルリモート

パーソナルコンピュータ等を接続

但しRS-232Cシリアルリモート入力1とスイッチで切換て使用

(専用ソフトウェアが必要)

(2) 出力

リモート操作出力 : カメラコントローラS-9520S/X-9620S/X-9700にリモート操作指令出力

: デジタルレコーダDX-TL10/11/2000/2500/3000/3500にリモート操作指令出力

アラーム出力 : 本機の端子台からセンサー反応信号が検知されたときに約1秒間出力

カメラ番号出力 : 本機の端子台から最後に選択されたカメラ番号を5bitバイナリーで出力

(3) 対応カメラ台数

: 本機一台あたりに対応する複合体カメラ台数は最大16台

(本機をRS-485インターフェースにて複数台並列接続した時は32台まで可)

(4) 使用温度、湿度

: -10[°C]~+50[°C]、80[%RH]以下 (但し、結露しないこと)

(5) 電源

: AC100V 50/60Hz

(6) 消費電流

: 0.1A以下

(7) 消費電力

: 2.5W以下

(8) 構造

: 屋内型

(9) 質量

: 3.4kg以下

(10) 塗装色

: マンセル5.4Y7.2/0.5(5分ツヤ)相当

(11) 外形寸法

: 420 (W) × 44 (H) × 280 (D) [mm]

(12) 付属品

: 取扱説明書(保証書含)、ケーブル(J-9010S-カメラコントローラ、J-9010S-デジタルレコーダ)

・ J-9010S外形図

