

# INV テクニカルニュース

シート	分類	タイトル	機種
MF-Z-061A (1/1)	その他	FREQROL-S500 シリーズインバータの海外仕様品の仕様比較表	S500

FREQROL-S500 シリーズインバータ 海外仕様品の仕様比較表

		国内	欧州	北米	中国
形名	単相 100V クラス	FR-S510W-0.1~0.75K(-R)	なし	FR-S510W-0.1~0.75K-NA(R)	なし
	単相 200V クラス	FR-S520S-0.1~1.5K(-R)	FR-S520S-0.2~1.5K-EC(R)	なし	FR-S520S-0.2~1.5K-CH(R)
	三相 200V クラス	FR-S520-0.1~3.7K(-R)(-C)	なし	FR-S520-0.1~3.7K-NA(R)	なし
	三相 400V クラス	FR-S540-0.4~3.7K(-R)	FR-S540-0.4~3.7K-EC(R)	FR-S540-0.4~3.7K-NA(R)	FR-S540-0.4~3.7K-CH(R)
表面カバー注意名板		日本語、英語の併記	英語のみ	英語とフランス語併記	中国語と英語併記
シンク・ソース切替え (工場出荷時設定)		シンク	ソース	シンク	シンク
表示計出力端子		FM(1440 パルス/s)	AM(DC0~5V)	AM(DC0~5V)	AM(DC0~5V)
規格		UL/cUL/CE	UL/cUL/CE	UL/cUL/CE	UL/cUL/CE
工場出荷値	Pr1 上限周波数	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz
	Pr3 基底周波数	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz
	Pr4 3速設定(高速)	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz
	Pr19 基底周波数電圧	---	888	---	---
	Pr20 加減速基準周波数	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz
	Pr28 ストール防止動作低減開始周波数	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz
	Pr38 周波数設定電圧ゲイン周波数	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz
	Pr39 周波数設定電流ゲイン周波数	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz
	Pr40 始動時地絡検出選択	0	1	0	1
	Pr55 周波数モニタ基準	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz
	n6 交信チェック時間間隔	0	---	---	---
n13 PU 表示言語切替	0 (日本語)	1 (英語)	1 (英語)	1 (英語)	
取扱説明書		日本語	英語	英語	中国語

発行日		三菱電機 名古屋製作所
2001-7-13	Z-S5-01A	