

表 題 A0J2CPU PC読出し不良の件

適用機種 SW□SRXV/NX/IVD-GPPA

三菱汎用シーケンサMELSEC-Aシリーズに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。  
A0J2CPUからPC読出しを行うことができない場合があります。  
その時の対処方法についてご連絡いたします。

**現象**

4kRAMを実装したA0J2CPUでPC読出しを行ったとき、“パラメータの内容が不一致です。”と表示されPC読出しができない。

(1)SW□SRVX-GPPA/SW□NX-GPPA/SW□IVD-GPPA使用時の場合

(a)対処方法

デフォルトのパラメータのみをPC書込みすることにより、PC読出しすることができます。

・操作手順

- ①新規作成で“A0J2CPU”を選択する。  
(既に、A0J2CPUで立ち上がっている場合は、パラメータ→オールクリアを行ってください。)
- ②オンライン→PC→書込→F2(パラメータ(+ネットワークパラメータ))を指定してパラメータのみPC書込みを行う。
- ③PC読出しを行う。

**注意**

パラメータの内容をデフォルトにしていますので、CPU内の設定内容が変更されます。  
あらかじめ、CPU内の設定を保存しておくか、もしくは設定したパラメータを再度書き込んでください。

・A6GPP/A6PHP使用時は、次ページに記載しています。

(2) SW□GP-GPPA(A6GPP/A6PHP)使用時の場合

(b)対処方法

PC読出しは可能ですが、読出した後のパラメータのメモリ容量設定が7kになっていますので、メモリ容量設定を3kステップに変更して再度PC書込みしてください。

・操作手順

- ①オンライン→PC→読出を指定してパラメータを読出しする。
- ②パラメータ→メモリ容量設定を選択し、プログラム容量のシーケンスを3kステップに変更する。
- ③パラメータのPC書込みを行う。

お問い合わせは下記どうぞ

本社機器営業部	.....(03)3459-5662	浜松支店	.....(053)456-7115
北海道支社	.....(011)212-3785	豊田支店	.....(0565)34-4112
東北支社	.....(022)216-4546	岐阜支店	.....(0582)63-8787
北関東支社	.....(048)653-0256	三重支店	.....(0592)29-1567
神奈川支社	.....(045)224-2625	関西支社	.....(06)347-2771
東関東支社	.....(0471)62-3611	京滋支店	.....(075)361-2191
新潟支社	.....(025)241-7227	兵庫支店	.....(078)392-8561
北陸支社	.....(0762)33-5502	中国支社	.....(082)248-5445
中部支社	.....(052)565-3314	四国支社	.....(0878)25-0055
静岡支店	.....(054)251-2855	九州支社	.....(092)721-2247

**三菱電機 FA 機器 TEL.FAX 技術相談**

**インターネットによる三菱電機 FA 機器技術情報サービス**

<MELSEC-A LM シリーズ TEL 技術相談> 受付/9:00~19:00 月曜~木曜 9:00~17:00 金曜(土曜日曜祭日は除く) MELFANS web ホームページ: <http://www.nagoya.melco.co.jp/>

名古屋製作所・(052)711-5111

<GOT専用 TEL 技術相談> 受付/9:00~17:00 月曜~金曜(土曜日曜祭日は除く)

名古屋製作所・(052)712-2417

<QnA専用 TEL 技術相談> 受付/9:00~17:00 月曜~金曜(土曜日曜祭日は除く)

名古屋製作所・(052)712-5915

<FAX技術相談> 受付/10:00~16:00 月曜~金曜(土曜日曜祭日は除く)但し受信は常時

MELSEC-A シリーズ-LM シリーズ:

本社機器営業第二部・(03)3459-5619

中部支社機器第二部・(052)565-3349

関西支社機器第二部・(06)347-2657