



三菱電機グラフィックオペレーションターミナル テクニカルニュース [1 / 5]

[発行番号] GOT-D-0128-A

[表題] GOT-F900シリーズ, ET-940シリーズ, A950ハンディGOTからGOT2000シリーズへの置き換えのご案内と注意事項

[発行] 2018年3月 (2018年11月改訂A版)

[適用機種] GOT2000シリーズ, GOT-F900シリーズ, GOT-A900シリーズ

三菱電機グラフィックオペレーションターミナル(GOT)に格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。弊社では皆様にご愛顧いただいておりますGOT-F900シリーズ, ET-940シリーズ, A950ハンディGOTの後継機種といたしまして、機能・性能とも充実した新シリーズGOT2000シリーズを2013年9月より発売しております。一段と飛躍した新機能を体感いただくために、ぜひGOT2000シリーズへの置き換えをご検討ください。置き換えに対応する機種は、1章の「表1-1 GOT2000シリーズへの置き換え推奨機種(本体)一覧」を参照してください。

1. 置き換え機種

GOT本体の置き換え推奨機種(本体)一覧では、GOT-F900シリーズ, ET-940シリーズ, A950ハンディGOTからGOT2000シリーズへの置き換え時に、仕様上の制約がない、または、制約が少ない機種を推奨機種としております。お客様のシステムでのご使用状況によっては、推奨機種以外の選択も可能となる場合もあります。既存システムの仕様をご確認いただいた上で機種選択いただくようお願いいたします。

表1-1 GOT2000シリーズへの置き換え推奨機種一覧

[]内はパネルカット寸法 (単位: mm)

GOT-F900 シリーズ, ET-940 シリーズ, A950 ハンディ GOT		置き換えを推奨する機種
F940WGOT [206(W) × 124(H)]	F940WGOT-TWD	GT2505-VTBD [153(W) × 121(H)]
	F940WGOT-TWD-E	
	F940WGOT-TWD-C	
F940GOT [153(W) × 121(H)]	F940GOT-SWD	GT2105-QTBDS [153(W) × 121(H)]
	F940GOT-SWD-E	
	F940GOT-SWD-C	GT2105-QMBDS [153(W) × 121(H)]
	F940GOT-LWD	
	F940GOT-LWD-E	
	F940GOT-LWD-C	
F943GOT [153(W) × 121(H)]	F943GOT-SWD	GT2105-QTBDS [153(W) × 121(H)]
	F943GOT-LWD	GT2105-QMBDS [153(W) × 121(H)]
F930GOT [137(W) × 66(H)]	F930GOT-BWD	GT2104-PMBDS GT2104-PMBDS2 [137(W) × 66(H)]
	F930GOT-BWD-E	
	F930GOT-BWD-C	GT2104-PMBDS2 [137(W) × 66(H)]
	F930GOT-BWD-T	
	F933GOT-BWD	

[発行番号] GOT-D-0128-A

GOT-F900 シリーズ, ET-940 シリーズ, A950 ハンディ GOT		置き換えを推奨する機種
F930GOT-K [155(W) × 170(H)]	F930GOT-BBD-K	GT2104-RTBD [118(W) × 92(H)]
	F930GOT-BBD-K-E	
	F930GOT-BBD-K-C	
F920GOT-K [92(W) × 119(H)]	F920GOT-BBD-K	GT2104-PMBDS [137(W) × 66(H)]
	F920GOT-BBD-K-E	
	F920GOT-BBD-K-C	GT2104-PMBLS [137(W) × 66(H)]
	F920GOT-BBD5-K	
	F920GOT-BBD5-K-E	
F940ハンディGOT	F940GOT-SBD-H	GT2505HS-VTBD
	F940GOT-SBD-H-E	
	F940GOT-LBD-H	
	F940GOT-LBD-H-E	
F943ハンディGOT	F943GOT-SBD-H	GT2505HS-VTBD
	F943GOT-SBD-H-E	
	F943GOT-LBD-H	
	F943GOT-LBD-H-E	
F940ハンディGOT RHタイプ	F940GOT-SBD-RH	GT2505HS-VTBD
	F940GOT-SBD-RH-E	
	F940GOT-LBD-RH	
	F940GOT-LBD-RH-E	
F943ハンディGOT RHタイプ	F943GOT-SBD-RH	GT2505HS-VTBD
	F943GOT-SBD-RH-E	
	F943GOT-LBD-RH	
	F943GOT-LBD-RH-E	
F920ハンディGOT RHタイプ	F920GOT-BBD-RH	置き換え推奨機種はありません
ET-940 (電子操作ターミナル)	ET-940BH	置き換え推奨機種はありません
	ET-940BH-L	
	ET-940PH	
	ET-940PH-L	
A950ハンディGOT	A950GOT-SBD-M3-H	GT2505HS-VTBD
	A950GOT-LBD-M3-H	
A953ハンディGOT	A953GOT-SBD-M3-H	GT2505HS-VTBD
	A953GOT-LBD-M3-H	

*1 GOT1000シリーズが置き換え推奨機種となります。

[発行番号] GOT-D-0128-A

2. プロジェクトデータの変換

GOT-F900シリーズ, ET-940シリーズ, A950/ハンディGOTのプロジェクトデータをGOT2000シリーズ用のプロジェクトデータに変換する場合, 一度GOT1000シリーズ用のプロジェクトデータに変換する必要があります。

GT Designer2 Classicを使用して, GOTからプロジェクトデータを読み出してください。

次に, GT Designer3(GOT1000)を使用して, 読み出したプロジェクトデータをGOT1000シリーズ用に変換してください。

その後, GT Designer3(GOT2000)を使用して, GOT2000シリーズ用のプロジェクトデータに変換してください。一時的に変換するGOT1000シリーズの機種は, 下記の表を参照してください。

表2-1 一時的に変換を行うGOT1000シリーズの機種とGOT2000シリーズへの置き換え機種一覧

GOT-F900 シリーズ, ET-940 シリーズ, A950 ハンディ GOT			GOT1000 シリーズ		GOT2000 シリーズ
F940WGOT	F940WGOT-TWD	➡ *1	GT1455-QTBD GT1655-VTBD	➡ *2	GT2505-VTBD
	F940WGOT-TWD-E				
	F940WGOT-TWD-C				
F940GOT	F940GOT-SWD	➡ *1	GT1055-QSBD	➡ *2	GT2105-QTBDS
	F940GOT-SWD-E		GT1050-QBBD		GT2105-QMBDS
	F940GOT-SWD-C				
	F940GOT-LWD				
	F940GOT-LWD-E				
	F940GOT-LWD-C				
F943GOT	F943GOT-SWD	➡ *1	GT1055-QSBD	➡ *2	GT2105-QTBDS
	F943GOT-LWD		GT1050-QBBD		GT2105-QMBDS
F930GOT	F930GOT-BWD	➡ *1	GT1030-HWDW GT1030-HWDW2	➡ *3	GT2104-PMBDS GT2104-PMBDS2
	F930GOT-BWD-E				
	F930GOT-BWD-C		GT1030-HWDW2		GT2104-PMBDS2
	F930GOT-BWD-T				
	F933GOT-BWD				
F930GOT-K	F930GOT-BBD-K	➡ *1	GT1040-QBBD	➡ *2	GT2104-RTBD
	F930GOT-BBD-K-E				
	F930GOT-BBD-K-C				
F920GOT-K	F920GOT-BBD-K	➡ *1	GT1030-HBDW	➡ *2	GT2104-PMBDS
	F920GOT-BBD-K-E		GT1030-HBLW		GT2104-PMBLS
	F920GOT-BBD-K-C				
	F920GOT-BBD5-K				
	F920GOT-BBD5-K-E				
	F920GOT-BBD5-K-C				

[発行番号] GOT-D-0128-A

GOT-F900 シリーズ, ET-940 シリーズ, A950 ハンディ GOT			GOT1000 シリーズ		GOT2000 シリーズ
F940/ハンディGOT	F940GOT-SBD-H		GT1455HS-QTBDE		GT2505HS-VTBD
	F940GOT-SBD-H-E				
	F940GOT-LBD-H		GT1450HS-QMBDE		
	F940GOT-LBD-H-E				
F943/ハンディGOT	F943GOT-SBD-H		GT1455HS-QTBDE		
	F943GOT-SBD-H-E				
	F943GOT-LBD-H		GT1450HS-QMBDE		
	F943GOT-LBD-H-E				
F940/ハンディGOT RHタイプ	F940GOT-SBD-RH	*1	GT1455HS-QTBDE	*2	
	F940GOT-SBD-RH-E				
	F940GOT-LBD-RH		GT1450HS-QMBDE		
	F940GOT-LBD-RH-E				
F943/ハンディGOT RHタイプ	F943GOT-SBD-RH		GT1455HS-QTBDE		
	F943GOT-SBD-RH-E				
	F943GOT-LBD-RH		GT1450HS-QMBDE		
	F943GOT-LBD-RH-E				
F920/ハンディGOT RHタイプ	F920GOT-BBD-RH		置き換え推奨機種はありません		置き換え推奨機種はありません
ET-940 (電子操作ターミナル)	ET-940BH	-	置き換え推奨機種はありません	-	置き換え推奨機種はありません
	ET-940BH-L				
	ET-940PH				
	ET-940PH-L				
A950/ハンディGOT	A950GOT-SBD-M3-H		GT1455HS-QTBDE		GT2505HS-VTBD
	A950GOT-LBD-M3-H		GT1450HS-QMBDE		
A953/ハンディGOT	A953GOT-SBD-M3-H	*1	GT1455HS-QTBDE	*2	
	A953GOT-LBD-M3-H		GT1450HS-QMBDE		

*1 プロジェクトデータの変換手順については、下記を参照してください。

→ 置き換えガイドライン(GOT1000シリーズ対応)(JY997D38601)

*2 プロジェクトデータの変換手順については、下記を参照してください。

→ GT14モデルからGT2505(HS)-VTBDへの置き換えのご案内と注意事項(GOT-D-0125)

*3 プロジェクトデータの変換手順については、下記を参照してください。

→ GOT1000シリーズからGOT2000シリーズへの置き換えのご案内と注意事項(GT10モデル⇒GT21モデル)(姫テ-シ-0137)

改訂履歴

副番	発行年月	改訂内容
-	2018年3月	・初版発行
A	2018年11月	・置き換え機種にGT2505HS-VTBDを追加

