## 映像分配器 (D-8810)

## 1. 概要

切換スイッチにて、1入力-8分配、1入力-4分配×2、1入力-2分配×3の3通りの使い方ができます。

2. 仕様

(1) 入力構成

①1入力-8分配

③1入力-2分配×3 ┛

(2) 映像入力

VS・VBS 1. 0 V p-p 7 5 Ω BNCコネクタ

(3)映像出力

VS·VBS 1. 0Vp-p75Ω BNCコネクタ

(4) 利得

 $0 d B (\pm 1. 5 d B)$ 

(5) 周波数特性

 $60 \text{ Hz} \sim 8 \text{ MHz}$ 

(6) 電源

 $AC100V\pm10\%$  50Hz/60Hz

(7)消費電力

約7W

(8) 使用温度

-10°C~+50°C

(9)質量

約2.5kg

(10) 外形寸法

約200 (W) ×88 (H) ×280 (D) mm

(11) 塗装色

アイボリーホワイト

マンセル5. 4 Y 7. 2/0. 5、(5分ツヤ)相当