

# 3

## 電話帳を使う

電話帳を登録する.....	84
新規登録する.....	84
コピーして登録する.....	88
電話帳を利用して電話を かける.....	90
一覧表示から選択する.....	90
フリガナで検索する.....	92
アイコンで検索する.....	94
電話帳を修正する.....	96
名前を変更する.....	96
電話番号を追加する.....	97
電話番号を変更する.....	98
電話帳を削除する.....	99
1つの電話番号のみ削除する.....	100
電話帳を全削除する.....	101

# 電話帳を登録する



電話帳では最大300人分の電話番号を電話機に登録できます。  
よく利用する電話番号は、前もって電話帳に登録しておくくと便利です。

## ◆新規登録する

1人につき5つの電話番号が登録できます。  
登録は次の3段階のステップで行います。

- ステップ1 電話帳を開きます。
- ステップ2 名前を入力します。
- ステップ3 電話番号を入力します。…5つの番号まで登録可能。


### 電話帳を開く

#### 1 [メニュー]を選択します。

機能キーを押すことで、メインメニューが表示されます。





#### 2 <電話帳>を選択します。



#### 3 <電話帳>を選択します。




## 4 「新規登録」を選択します。



### 名前の入力

## 5 名前を入力します。

全角・半角を混在でき、全角で8文字まで入力できます。




3  
基本  
操作編

## 6 フリガナを入力します。

12文字まで入力できます。


あらかじめ手順5で入力した名前のフリガナが入力されていますので、必要に応じて変更してください。



## 電話番号の入力


### 7 電話番号を入力します。

24桁まで入力できます。






















### 8 アイコンを選択します。

アイコンをなしにする場合は、の前の空欄を選択してください。



アイコンは次の種類があります。

アイコンなし	携帯	自宅	会社	会社FAX	PHS	店
						
工場	代表	直通	ポケベル	自宅FAX	パソコン	ホテル
						
学校	恋人	家族	友達・女性	友達・男性	飲み屋	
						




## 9 電話番号2以降を入力します。

電話番号1(手順7~8)同様、電話番号とアイコンを入力します。



番号5まで入力すると次の項目に進みます。

電話番号を追加しないときは、番号を入力せずに機能キーの中央を押すと次に進みます。



## 10 「はい」を選択します。

「いいえ」を選択すると、入力した内容が破棄されます。



● 電話帳に登録できる件数は、入力する文字数・桁数・番号数によって異なります。最大で300人分の電話機が登録できますが、登録できる電話番号は最大約1100番号です。

登録メモリの残量は、メインメニュー→〈電話帳〉→〈電話帳〉→「残メモリ量」で確認できます。

● 電池パックを交換するときや電池残量がなくなったときでも、電話帳は削除されません。

● 電話番号にポーズを入れるときは、機能キーの左を押すと「p」が入力されます。



## ◆コピーして登録する

着信/発信履歴の番号を電話帳にコピーできます。

### 1


[メニュー]を選択します。

機能キーを押すことで、メインメニューが表示されます。



### 2

<電話帳>を選択します。



3  
基本  
操作編

電話帳を登録する



### 3

<電話帳>を選択します。




### 4

「電話帳コピー」を選択します。



## 5 コピーする番号を選択します。



選択した番号が電話帳にコピーされ、待受画面に戻ります。

## 6 名前を変更します。

必要に応じて、コピーした番号の登録名を電話帳で修正します。(→P96)



重要

- お買い上げ後、はじめてお使いになるときや、約1週間以上電池パックをはずした状態および空の状態では、内蔵のバックアップ電池を充電する必要があります。本電話機に電池パックを取り付けて充電してください。内蔵のバックアップ電池も充電されず。

- 電話帳(→P84)に登録した内容は、別にメモを取り保管してくださるようお願いします。

電話帳の登録内容は電池パックをはずした状態および空の状態でも約1週間はお持ちますが、それ以上経過すると内容が消失してしまう可能性があります。また、本電話機の故障・修理・電話機の変更やその他取り扱いによって、登録内容が消失してしまう場合もあります。

万一、電話帳などに登録してある内容が消失してしまうことがあっても当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。



ワンポイント

- 着信/発信履歴がないときは、手順4で「登録ありません」と表示されます。
- 名前のない番号をコピーした場合は、「リダイヤルコピー」または「着信履歴コピー」という名前で登録されています。
- 電話帳のコピーは、メインメニュー→<着信 / 発信履歴>のメニューからも選択できます。(→P62)

# 電話帳を利用して電話をかける



電話帳は一覧から選択することも、フリガナやアイコンから検索することもできます。

## ◆ 一覧表示から選択する


- 1 一覧表示画面にします。  
電話帳ボタンを押します。




- 2 名前を選択します。  
機能キーの上下を押して選択します。



- 3 発信番号を選択します。  
選択した相手に2~5番目の電話番号を登録してある場合は、機能キーの左右を押して選択します。




- 4  ボタンを押します。  
選択した番号がダイヤルされます。



フポイント

- 手順1の一覧表示は、メインメニュー→  
〈電話帳〉→〈電話帳〉→「電話帳参照」→  
「一覧表示」を選択しても開きません。




- 電話帳を1件も登録していないときは、手順1で「登録ありません」と表示されます。
- 〈電話帳表示切替〉で「5人」に設定してあるときは、手順2で5人の画面になります。(→P118)このときは、機能キーの上下を押して名前を選択した後、機能キーの中央を押すと手順2の1人画面になります。1人画面から、さらに機能キーの左右を押して[名前一覧に戻る]を選択すると、5人の画面に戻ります。
- 手順3で機能キーの左右を押すと登録してある電話番号以外に[名前編集]や[番号追加]などの電話帳編集機能も表示されます。(→P96-102)



## ◆フリガナで検索する


- 1 一覧表示画面にします。  
電話帳ボタンを押します。




- 2  (クリア)を押します。




- 3 <フリガナ検索>を選択します。




- 4 フリガナを入力します。  
入力は頭文字だけでも検索できます。  
最大12文字(半角)まで入力できます。




- 5** 名前を選択します。  
機能キーの上下を押して選択します。



- 6** 発信番号を選択します。  
選択した電話帳の2～5番目の電話番号にかけたい場合は、機能キーの左右を押して選択します。



- 7**  ボタンを押します。  
選択した番号がダイヤルされます。



ワンポイント


- フリガナ検索画面は、メインメニュー→<電話帳>→<電話帳>→「電話帳参照」→「フリガナ検索」を選択しても開きません。
- 電話帳を1件も登録していないときは、手順1で「登録ありません」と表示されます。
- <電話帳表示切替>で「5人」に設定してあるときは、手順5で5人の画面になります。(→P118)このときは、機能キーの上下を押して名前を選択した後、機能キーの中央を押すと手順5の1人画面になります。1人画面から、さらに機能キーの左右を押して[名前一覧に戻る]を選択すると、5人の画面に戻ります。
- 手順 6 で機能キーの左右を押すと登録してある電話番号以外に[名前編集]や[番号追加]などの電話帳編集機能も表示されます。(→P96-102)



## ◆アイコンで検索する


- 1 一覧表示画面にします。  
電話帳ボタンを押します。




- 2  (クリア)を押します。



- 3 <アイコン検索>を選択します。




- 4 アイコンを選択します。







- 5** 名前を選択します。  
機能キーの上下を押して選択します。



- 6** 発信番号を選択します。  
選択した電話帳の2～5番目の電話番号にかけたい場合は、機能キーの左右を押して選択します。



- 7**  ボタンを押します。  
選択した番号がダイヤルされます。



ワンポイント

- アイコン検索画面は、メインメニュー→<電話帳>→<電話帳>→「電話帳参照」→「アイコン検索」を選択しても開きません。
- 電話帳を1件も登録していないときは、手順1で「登録ありません」と表示されます。
- <電話帳表示切替>で「5人」に設定してあるときは、手順5で5人の画面になります。(→P118)このときは、機能キーの上下を押して名前を選択した後、機能キーの中央を押すと手順5の1人画面になります。1人画面から、さらに機能キーの左右を押して[名前一覧に戻る]を選択すると、5人の画面に戻ります。
- 手順 6 で機能キーの左右を押すと登録してある電話番号以外に[名前編集]や[番号追加]などの電話帳編集機能も表示されます。(→P96-102)

# 電話帳を修正する




電話帳は、登録した名前の変更と番号の追加ができます。また、すでに登録されている電話番号を修正したり、1件ずつ削除することや電話帳をすべて削除することもできます。

## ◆名前を変更する


- 1 変更する名前を選択します。  
P90-95の手順で選択できます。




- 2 「名前編集」を選択します。  
機能キーの左右を押して選択します。



- 3 名前やフリガナを変更します。  
操作は新規登録の手順5~6と同じです。(→P85)



- 4 「はい」を選択します。






## ◆ 電話番号を追加する



- 1 番号を追加する名前を選択します。  
P90-95の手順で選択できます。




- 2 「番号追加」を選択します。  
機能キーの左右を押して選択します。



- 3 電話番号を登録します。  
空いている登録番号が表示されます。  
登録操作は新規登録の手順7～8と同じです。(→P86)



- 4 「はい」を選択します。



- 電話番号5まで登録してある人の場合は、手順3で「登録できません(メモリーオーバー)」と表示され番号を追加できません。



## ◆ 電話番号を変更する



- 1 変更する番号を選択します。  
P90-95の手順で選択できます。




- 2 機能キーの中央を押します。




- 3 「編集」を選択します。



- 4 電話番号やアイコンを変更します。  
以前の番号は [ ] (クリア) ボタンを長く (1秒以上) 押すと消去できます。  
入力操作は新規登録の手順7~8と同じです。(→P86)



- 5 「はい」を選択します。







## ◆ 電話帳を削除する

登録した電話帳を1件ごと削除できます。

- 1 削除する電話帳を選択します。  
P90-95の手順で選択できます。





- 2 「削除」を選択します。  
機能キーの左右を押して選択します。



3  
基本  
操作編

- 3 「はい」を選択します。





## ◆ 1つの電話番号のみ削除する

1件に複数の電話番号が登録してある場合、1つの番号のみ削除できます。



- 1** 削除する番号を選択します。  
P90-95の手順で選択できます。





- 2** 機能キーの中央を押します。



- 3** 「削除」を選択します。



- 4** 「はい」を選択します。






## ◆電話帳を全削除する

この操作を行うと、電話帳の全データが削除されますので、十分確認してから行ってください。

1 [メニュー]を選択します。





2 <電話帳>を選択します。




3 <電話帳>を選択します。



4 「全削除」を選択します。



5 暗証番号を入力します。



6 「はい」を選択します。

